

XANTREX PROWATT SW

La **serie PROwatt SW** aporta una salida de 230 V de corriente alterna de onda sinusoidal real con 700, 1400 y 2000 vatios, respectivamente. Con su elevada capacidad de arranque, proporciona la potencia necesaria para arrancar cargas eléctricas exigentes. Esta serie ofrece muchas características de seguridad que no encontrará en otros inversores similares. Si el inversor PROwatt SW está equipado con un control remoto, podrá utilizar el bloqueo de arranque para evitar que la batería se agote cuando el contacto del vehículo no esté conectado.

Por su diseño compacto, fácil de usar e instalar, la serie PROwatt SW resulta ideal para su uso en embarcaciones, vehículos comerciales y vehículos de recreo. Además, proporciona corriente de onda sinusoidal real para alimentar todo tipo de cargas eléctricas, incluidas herramientas de velocidad variable, dispositivos eléctricos avanzados, microondas, etc. El inversor PROwatt SW proporciona corriente alterna doméstica en cualquier lugar.

Características del producto

- 700 / 1400 / 2000 vatios como máximo, capacidad de arranque de 1400 / 2800 / 4000 vatios
- Pantalla digital incorporada para voltaje de CC y potencia de salida
- Terminales reforzados para facilitar la conexión a la batería
- Interruptor remoto de encendido/apagado disponible (con bloqueo de arranque)
- Dos años de garantía

Características de protección

- Desconexión por baja tensión (10,5 VCC)
- Alarma por baja tensión (11 VCC)
- Protección contra sobretensión (15,5 VCC)
- Apagado por sobrecarga
- Apagado por exceso de temperatura

**PROwatt SW 700i****PROwatt 1400i****PROwatt 2000i****Especificaciones eléctricas**

Potencia de salida (continua)	700 W	1400 W	2000 W
Potencia máxima (instantánea)	1400 W	2800 W	4000 W
Voltaje de salida	230 Vac $\pm 10\%$	230 Vac $\pm 10\%$	230 Vac $\pm 10\%$
Frecuencia de salida	50 Hz $\pm 0,5$ Hz	50 Hz $\pm 0,5$ Hz	50 Hz $\pm 0,5$ Hz
Tipo de onda	Sinusoidal real	Sinusoidal real	Sinusoidal real
Eficiencia máxima	90 %	90 %	90 %
Consumo en reposo	< 1 A	< 1 A	< 1 A
Rango de voltaje de entrada	10,5 – 15,5 Vcc	10,5 – 15,5 Vcc	10,5 – 15,5 Vcc
Alarma de batería baja	Acústica, 11 Vcc	Acústica, 11 Vcc	Acústica, 11 Vcc
Desconexión por batería baja	10,5 Vcc	10,5 Vcc	10,5 Vcc

Especificaciones generales

Rango de temperatura	0 a 40 °C	0 a 40 °C	0 a 40 °C
Toma de CA	Schuko	Schuko	Schuko
Conexión a la batería	Cableado	Cableado	Cableado
Pantalla digital	Voltaje de CC, potencia de salida de CA y códigos de error		
Dimensiones	9 x 18,5 x 31 cm	11,5 x 24 x 36,9 cm	11,5 x 24 x 41,8 cm
Peso	2,7 Kg	4,64 Kg	5,46 Kg
Garantía	2 años	2 años	2 años